Коллеги, спасибо за ваши отзывы к моему посту по подключению GW с установленной One UI 5.0 к Bugjaeger. Даже не думал, что это вызовет большой интерес. В продолжении этой темы предлагаю инструкцию по подключении часов к ADB AppControl, пока не вышло обновление 1.8.3 (с учетом пояснений, данных уважаемым cyber.cat). Не буду описывать весь алгоритм с самого начала, об этом уже все написано ранее, остановлюсь только на основных моментах.

 В "параметрах разработчика" часов включаем отладку по ADB, заходим в беспроводную отладку, включаем её, и открываем окно "подключить к новому устройству". У нас появились ір, пароль и порт. Для дальнейших действий важно, чтобы часы не уходили в сон.



2) Запускаем ADB AppControl, переходим во вкладку "Консоль" и в командной строке набираем команду adb pair IP:ПОРТ КОД с вашими данными, жмем enter

37% оригинала	
KOR AppControl LD ADB AppControl D AO O	- 0 × 192.168.43.9 Ø 🔶
### 04.09.2023 13:15:31 ### Intel(#) Celeron(#) CPU G1840 @ 2.80GHz / RAM 4G8 ### Windows 10 Pro x64 / .HET Framework 4.8.09037 ### AppControl 1.8.2	Buerrare sincials Generating Mariandat Logist 27423 27423
adb:> adb pair 192.168.43.9:46663 500220	x ENTER >

3) В рузультате устанавливается сопряжение с часами

Add AgeControl LL2 ADD AppControl C Orcrosover Orcrosover Add AppControl C Orcrosover Orcroso	- 🗗 🗙 192.158.43.9 🕥 🄶 fort met
Mail Transfer Mail Mail Transfer B Chromovieti Chromovieti Korecoli II Chromovieti Transfer Chromovieti Discoverence Transfer Chromovieti Discoverence	192.168.43.9 🧿 🤶 fort wro
### 04.09.2023 11:15:31	1.52
<pre>mim Intel(R) Celeron(R) CPU G1848 @ 2.89GHz / RAM 468 mim Intel(R) Celeron(R) CPU G1848 @ 2.89GHz / RAM 468 mim AppControl 1.8.2 >> adb pair 192.168.43.9:46663 500220 Successfully paired to 192.168.43.9:46663 [guid=adb-RFATB1H48WM-JSttB0]</pre>	Generalis Generalis Generalis Logest Units Q. Navix
adb:> 	X ENTER >
1303 X 000 (33.83 K)	

 На часах возвращаемся в предыдущее окно (при удачном сопряжении окно "подключить к новому устройству" закрывается само), где видим вот эти ip, пароль и порт



5) Вводим эти данные в вернем правом углу окна ADB AppControl и нажимаем антенну. Происходит загрузка данных

#

[🗋 37% оригинала

AND AppControl C O BU C OTMONEN Marconserver Mistrymeens Koroons Hacropoles Concorponance Enter One-L(R) Celeron(R) CPU G1840 § 2.00GHz / RAM 4 Ett Mindows 10 Pro x64 / .NET Framework 4.8.09837 Ett Mindows	Mui e Telegrand Televice (1997) Televice (1997)	- 0 × 192.168.43.9 0 0 New 41057 Berring ancials ancials ancial ancials ancials ancials ancials anci	
adb: >		(), floore	
Hattion 🔅	Выстрые Комады (+) с 1365 x 729 (64.06 КБ)	x IIIIK >	
ADBAppControl □ A ③ ● III Control □ A ③ ● III Controcered Micropresonal Koncote Hactpolice Onporpause	З7% оригинала Мы в Telegravel 8 Отвер поставление собраните с	192, 1888, 43.0 🕥 🔶 Henry ATEN7	
<pre>BHE 04.09.2023 11:15:31 BHE Intel(R) Celercn(R) CPU G1840 g 2.00GHz / HAM 4 BHE Mindows 10 Pro x64 / .NET Framework 4.8.03037 BHE AppControl 1.0.2 >> adb pair 192.168.43.9:46663 500220 Successfully paired to 192.168.43.9:46663 [guideadb</pre>	a -RFATB1H4BWN-35tt8o]	Bounchafan Kolonzalan Jahr Honocalan Kolonzalan	
connect 192,168.43.9:41657 connected to 192,168.43.9:41657 [WIFI] Device connected: Samsung SM-R910 (Android 1	ADB AppControl 3arpysica (Royceset James	Dave C	
adb : >		x ENTER >	
feelinet ()	1365 x 712 (86.28 КБ)	-	
#39 AppCostol 18.2	直 37% оригинала	- a ×	
АДВАррСоntrol 🗅 🖓 💿 № С Порслючен Прихожения Инструменты Консоль Настройки Опрограмме	Music Telegram(Forest, set Order Line for moneyave setsors + forest, set Order Line for moneyave setsors + registrowave etch used setsors for lands and your registrowave etch used setsors + etch lands + to be registrowave etch used setsors + etch porter + etch portegenities, + tobe energi + etch porter + etch	192, 168, 47, 19 🥥 🤶 Mar 21657	
<pre>### AppControl 1.8.2 >> adb pair 192.168.43.9:46663 508228 Successfully paired to 192.168.43.9:46663 [guid-adb</pre>	-RFATB1H48WN-JSttBo]	Constants REROIDS Compatibility Ref rescalar Langitet	
connect 192.168.43.9:41657 connected to 192.168.43.9:41657		58613	
[WIFI] Device connected: Samsung SM-R910 (Android 1	1361 x 416 (59.81 КБ)		

6) Вуаля, соединение установлено

📑 37% оригинала



P.S. При первой попытке получилось все отлично, при повторных попытках перестал загружаться мост, поэтому на фото не картинок циферов.

Всем удачи!!!